

NODE 2

LECTEUR RESEAU



REJOIGNEZ LA REVOLUTION DU STREAMING.

Le NODE 2 a été créé pour connecter la Hifi traditionnelle- ou simplement pour compléter une paire d'enceintes actives- au tout nouveau monde de la musique en streaming et des radios Internet. Grâce à ses nombreuses sorties, vous pourrez le connecter à une large gamme de produits numériques et analogiques, le NODE 2 donnera instantanément une seconde vie à vos équipements, même aux plus vintage.

Le processeur (CPU) a été substantiellement amélioré depuis la génération précédente, c'est l'un des plus puissants CPU ARM Cortex disponible sur le marché, le A9 multi-cœur à fréquence d'horloge 1GHz. Il permet un décodage impeccable et sans faille des fichiers HD (lossless) à fréquence d'échantillonnage élevée, et des temps de réponse rapide. La très grande puissance de calcul amène un nouveau niveau de confort unique en réactivité, pour le contrôle et la diffusion de la musique en streaming.

kindle fire



- Processeur 1GHz ARM CORTEX A9
- DAC 32-bit/192kHz
- WIFI + Ethernet (Gigabit)
- BLUETOOTH aptX Intégré
- Entrée USB Type A
- Entrée Analogique et numérique
- Sorties numérique optique et coaxial
- Sortie casque
- Sortie caisson de basse
- Sortie stéréo analogique
- Entrée IR
- Possibilité d'apprentissage IR
- Sortie TRIGGER
- Commandes tactiles digitales
- Disponible en noir ou blanc

Le NODE 2, comme tous les lecteurs Bluesound, est piloté depuis votre Smartphone ou votre tablette ou vous aurez préalablement installé l'APP gratuite Bluesound. L'APP rassemble toutes vos sources musicales pour un contrôle unique qu'elles se trouvent sur le nuage (CLOUD), sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, ou de presque toutes autres sources via les entrées analogiques et numériques. Streamer depuis le Wi-Fi ou depuis le Bluetooth, ou connecter le à votre réseau local Ethernet. Quelque-soit la source musical, Bluesound le lira dans le plus haute résolution disponible, et ce jusqu'à la résolution Studio Master 24/192.

Accessoires inclus :

- Câble secteur 120V AC
- Câble secteur 230V AC
- Câble Ethernet
- Câble RCA Stéréo vers RCA
- Câble 3.5mm Stéréo mini vers RCA
- Mini adaptateur optique Toslink vers 3.5 mm
- Certificat de garantie
- Guide d'installation

NODE 2

LECTEUR RESEAU



NODE 2 Spécifications

Systèmes d'exploitation compatibles

Formats de fichiers supportés

Taux d'échantillonnage natif

Bits

Windows Vista 7, 8, Apple Macintosh OS X 7-10

MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, WAV, AIFF

32-192 kHz

16-24

Caractéristiques :

Touche Lecture / Pause – Tactile

Touches de contrôle de volume – Tactile

Touches Avance / Retour – Tactile

Processeur

DAC

Rapport signal sur bruit

Distorsion

Touche LED

Touche LED

Touche LED

ARM® Cortex™ - A9, 1 GHz

32 bits, 192 kHz

-110 dBA

THD+N, 0.005%

Connectiques

Alimentation

Ethernet

Wifi

Bluetooth

Optique IR

Entrée déport IR

Entrée USB

USB

Sortie Audio

Sortie Coaxial

Sortie Optique

Sortie TRIGGER

Sortie casque

Sortie caisson de basses

Cordon AC universel à deux broches (100 – 240 AC)

Ethernet RJ45, GigE

802.11 b/g/n Wifi

Bluetooth 4.0 avec AptX

en façade

Jack 3.5mm

Type A (formaté FAT32)

Type B (mini) pour maintenance produit

RCA Stéréo analogique avec option FIXE

RCA

TOSLINK

12 Volt

Jack 3.5mm stéréo

RCA

Consommation électrique

Finition

6W

Noir / Blanc

Dimensions

(L x H x l)

Poids

220 x 46 x 146 mm

1.12 Kg

