




K3 AMPLIFICATEUR INTEGRE

L'amplificateur intégré K3 dispose d'un amplificateur de puissant. Avec un design élégant, il intègre une entrée Bluetooth Aptx . Afin de devenir l'amplificateur pour audiophile exigeant d'aujourd'hui.



Points clés

- Entrée phono MM
- 5 entrées ligne pour autres sources
- Amplificateur de puissance alimenté directement par le secteur.
- Entrée directe (By pass)
- Bluetooth Aptx
- Prise casque jack 3.5
- Télécommande incluse
- Disposition symétrique de l'amplificateur de puissance



Caractéristiques K3 Amplificateur Intégré

Entrées	5 x RCA, MM phono, aptX Bluetooth, Bypass	Gain	37.5dB (75x)
Impédance d'entrée	47 kohms	Distortion harmonique	<0.005% (1kHz - 14W @ 8 ohms)
Sensibilité entrée ligne	440mV @ 140W / 8 ohms	Consommation	Standby: <25W Full Power 2-CH: 8 ohms = <330W, 4 ohms = <550W
Sorties	Haut parleurs ,Préampli, jack 3,5	Raport signal sur bruit	>90dB
Puissance de sortie par canal	> 140W (8 ohms) / > 220W (4 ohms)	Dimension Lxhxd	432 x 102 x 380mm
Alimentation	Transformateur toroidal de 550 VA, 5 alimentations régulées	Poids	14kg
Réponse en fréquence	<3Hz - >100kHz (-3dB)		